## Перерегистрация ККТ Viki Print

Чтобы сменить оператора фискальных данных нужно:

- 1. Произвести перерегистрацию ККТ в на сайте ФНС (как это сделать описано в статье Как перевести кассу на Контур.ОФД)
- 2. Изменить настройки кассового аппарата (описано в этой статье).

Перед перерегистрацией проверьте, что устройство работает в нормальном режиме:

- при включении выходит чек с надписью: «ККТ готова к работе»;
- устройство определяется компьютером в «Диспетчере устройств»;
- утилита Fito без ошибок выполняет команду «Запрос состояния ФН».

Для изменения настроек кассового аппарата выполните следующее:

- 1. Запустите утилиту Fito и перейдите на вкладку «Сервис».
- 2. В разделе «Регистрация/снятие с учета» выберите раздел «Перерегистрация без замены ФН».

Fito version 2.1.2		_ ×
Функции Справка		
Тестирование Установка параметров Сервис 🔳 Ввод текста 🔳 Статус	🗢 Промотка	
Запрос состояния ККТ	Наименование пользователя : НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
Запрос состояния принтера		
-Запрос состояния ФН	Адрес расчетов : Адрес организации	
Печать диагностического отчета		
Сервисная информация	. Регистрационный номер : 0000000006151	4
-Установка текущих даты / времени	ИНН владельца: 8813209589 ИНН ОФД: 6663003127	
Проверка NVR	Кассир : Иванов Иван	
Проверка записи регистрации		
Установка скорости обмена		
– Рестарт ККТ	Зав. номер ККТ : 0494002343 Номер ФН : 9999078900004155	
Авторизация	Режим работы :	
Регистрация/снятие с учета	Иифрование Общая Общая	
Регистрация/перерегистрация с заменой ФН	Упрощенная Доход Автоматический режим	
Перерегистрация без замены ФН	Упрощенная Доход минус Расход Режим БСО (иначе Режим чеко	в)
Закрытие архива ФН	Единый налог на вмененный доход Применение в Интернет	
Снятие с регистрации ККТ	Патентная система налогообложения	
Технологическое обнуление	Применение платежным агенто	DM DM
• Функции налогового контроля	Применение поверенным	
Печать ШК регистрации	Применение агентом	
- Печать копии последнего Z-отчета (отчета о закрытии смены)		
Печать копии последней фискализации	•	

- 3. Укажите ИНН ОФД: 6663003127. Проверьте, что все остальные поля заполнены. Нажмите на кнопку «Выполнить».
- 4. Перейдите в раздел «Установка параметров» и далее «Программирование настроек сети».

V Fito version 2.1.2	_ X
Функции Справка	
Тестирование Установка параметров Сервис 🔳 Ввод текста 🔤 Статус	🗸 Промотка
Установка параметров кассы	
Загрузка логотипа	IP-appec: 0.0.0.0
Печать картинки	
-Загрузка картинки	Маска подсети : 0.0.0.0 Считать установки
Программирование заголовка документа	IP-адрес шлюза : 0.0.0.0
Программирование рекламы	
Программирование платежей	IP-adpec DNS : 0.0.0.0
Программирование параметров регистрации	URL ОФД-сервера: ofd.kontur.ru
Программирование настроек сети	Borr Oth B concerns to 7777
Программирование налогов	порт офд-сервера : ////
Программирование секции	Название ОФД-сервера : СКБ Контур
Программирование реквизитов	Taŭuan del 1.30 Taŭuan C. 60
Программирование реквизитов ЦТО	Таймер ФЛ. от Таймер С. от
	MAC-annoc -
	inne apper .
	<u></u> читать <u></u> становить
Выбрать файл настроек Считать все пара	Записать все параметры

Нажмите на кнопку «Считать все параметры».

5. Измените настройки:

порт ОФД-сервера: 7777

наименование ОФД: СКБ Контур

URL сервера ОФД: ofd.kontur.ru

Нажмите на кнопку «Установить».

Перерегистрация завершена.